



Punta laddningsfackskå

PUNTA laddningsfackskåp förvarar och laddar du bekvämt och säkert bärbara elektriska enheter. Du hittar alltid rätt laddningskåp för varje behov i vårt stora sortiment.

LADDNINGSFACKSKÅ

Tekniska uppgifter

Standardhöjder	880 mm, 1 700 mm (utan stativ) andra höjder på beställning
Antal fack ovanpå varandra	12 (LK12, h: 122 mm) 10 (LK10, h: 150 mm) 8 (LK8, h: 192 mm) 4 (LK4, h: 397 mm) 6 (LK12, h: 122 mm) 5 (LK10, h: 150 mm) 4 (LK8, h: 192 mm)
Sektionens bredd	300 mm eller 400 mm (öppningens bredd: 224 mm, 324 mm)
Djup	532 mm + 20 mm, på beställning 402 mm + 20 mm Listerna på baksidan av skåpet för ventilation ökar skåpets djup med 20 mm
Stativ	Stativets höjd: 200 mm Maximal bredd: 1 200 mm (max. 3 eller 4 sektioner bredvid varandra) Med ställbara fötter (justeringsområde 50 mm) Det är även möjligt att förse laddningsfackskåpen med hjul

Stommaterial	Kallvalsad 0,75 mm stålplåt
Dörrmaterial	Välj lämpligt material i vårt omfattande sortiment
Ventilation	Alla fack har hål i bakväggen. För väggmontering rekommenderas att man beställer ett fackskåp med förhöjningsribbor
Färg	Förutom den grå standardfärgen kan alla alternativ i vår färgkarta väljas
Strömförsörjning	Antal uttag: 1 per fack (LK4 finns med 2 uttag) Valfritt USB-uttag istället för eluttag (2 USB-kontakter, Max 2,1 A)
Maximal effekt	2 500 W (10 A, 250 V)
Matningskabelns längd	2,5 m (utbytbar)
Matningskabelkontaktens placering	ovanpå skåpet
Till matningskabelkontaktens laddningsskåp	IEC C13 vinkel
Montering	Med väggmonteringsatts
Lås	Du kan välja ett lås som lämpar sig för ändamålet i vårt omfattande sortiment
Tillbehör	LAN-kontakt i varje fack
Säkerhet	Anslut inga andra enheter än de som är avsedda till uttagen
CE-märkning	Produkten fyller CE-märkningens krav